

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ TRASSIR MiniClient



**TRASSIR MiniClient** – мережевий відеореєстратор під керуванням клієнтської версії TRASSIR OS з можливістю підключення до будь-якого сервера або відеореєстратора, що працює під керівництвом ПЗ TRASSIR.

Запис, відтворення та відображення до 32 мережевих каналів.



### Опис задньої панелі відеореєстратора<sup>1</sup>:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Роз'єм блоку живлення 12В | 5. Роз'єм HDMI для підключення монітора |
| 2. Роз'єм RJ-45 для Ethernet | 6. Роз'єм VGA для підключення монітора  |
| 3. Роз'єм USB 3.0            | 7. Аудіовходи/аудіовиходи               |
| 4. Блок роз'ємів USB 2.0     | 8. Кнопка увімкнення                    |

<sup>1</sup> Зовнішній вигляд, кількість, розташування роз'ємів можуть відрізнятися. Виробник залишає за собою право змінити комплектацію та конфігурацію відеореєстратора без погіршення його основних характеристик.

## Характеристики пристрою:

<b>Операційна система</b>	клієнтська версія TRASSIR OS (на основі ОС Linux)
<b>Канали відео</b>	відтворення та відображення до 32 каналів запис до 4 мережевих каналів, з можливістю розширення до 32 залежно від IP-камери
<b>Роздільна здатність запису</b>	
<b>Сумарний потік запису</b>	до 256Мбіт/с
<b>Формат стиснення</b>	налаштовується на сервері, що підключається
<b>Розмір архіву</b>	до 2 HDD розміром 2.5"/3.5" будь-якого об'єму
<b>Мережеві інтерфейси</b>	1 Ethernet 10/100/1000 Мбіт/с
<b>USB-інтерфейси</b>	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задній панелі
<b>Відеовиходи<sup>3</sup></b>	1 VGA и 1 HDMI
<b>Аудіовходи/виходи</b>	1 аудіовход (jack 3.5мм) <sup>4</sup> 1 аудіовихід (jack 3.5мм)
<b>Габарити, мм</b>	440 x 293.6 x 44.5
<b>Напруга живлення</b>	DC 12В
<b>Споживана потужність</b>	до 30 Вт (без HDD)
<b>Робочий температурний режим</b>	10...30°C

До відеореєстратора можна підключити два незалежні монітори (VGA+HDMI).

Підтримується робота лише з активним мікрофоном.

## Комплектація:

- Відеореєстратор з клієнтською версією TRASSIR OS (зібраний та спакований)..... 1 шт.
- Блок живлення 12В (5А)..... 1 шт.
- Кабель живлення..... 1 шт.
- Миша..... 1 шт.
- Комплект кріплення з гвинтами для стійки 19"..... 1 шт.
- Гвинти для кріплення HDD 3.5"..... 8 шт.
- Гвинти для кріплення HDD 2.5"..... 8 шт.
- Гарантійний талон..... 1 шт.

## Гарантійне обслуговування:

- Два роки гарантії від дня продажу на відеореєстратор, але не більше 30 місяців від дати виробництва.
- За відсутності гарантійного талона, гарантійний термін визначається від дати виробництва.

ДАТА ВИРОБНИЦТВА

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПРИСТРОЮ

НОМЕР КЛЮЧА ЗАХИСТУ

технічна підтримка  
тел. (044)300-00-96  
[trassir.ua](http://trassir.ua)  
[support@trassir.ua](mailto:support@trassir.ua)